

产品规格书

XC101S101E 是一款 10 位的 ADC (Analog-to-Digital Converter) 芯片，具有高精度、高速率、低功耗、小尺寸、单极性的基本特征。该转换器基于具有内部采样保持电路的逐次逼近寄存器架构。

XC101S101E 版本采用 3.3 V 至 4.8 V 单电源供电，性能参数涵盖了 800KSPS 至 1000KSPS。

采用 6 引脚 SOT-23 封装，工作温度范围为-40℃至 85℃。


XC101S101E 可 pin-to-pin 替代 ADC101S101。

主要特征

- XC101S101E 采样率：800 – 1000 KSPS
- XC101S101E 电压范围：3.3 V 至 4.8 V
- 10 位分辨率
- 低功耗（XC101S101E 典型值）
2.3mW（3.3V，1000 KSPS）
9.8mW（4.5V，1000 KSPS）
- 最大误差±1LSB INL，±1LSB DNL
- 0—V_A 单极单通道输入
- SPI, QSPI™, MICROWIRE™, DSP 串行接口
- 6 引脚 SOT-23 封装

应用领域

- 便携式系统
- 远程数据采集
- 仪表和控制系统
- 光学传感器
- 电池供电系统



原理图



封装效果图

引脚兼容的分辨率和速度替代方案


分辨率	指定采样率范围			
	50 to 200 KSPS	200 to 500 KSPS	500 to 800 KSPS	800 to 1000 KSPS
12-bit	XC121S021	XC121S051	XC121S101	XC121S101E
10-bit	XC101S021	XC101S051	XC101S101	XC101S101E
8-bit	XC081S021	XC081S051	XC081S101	XC081S101E

XC101S101E—10 位高精度高速率 3.3V-4.8V 工作电压 800-1000KSPS 模数转换器(ADC)

1.主要技术参数

- XC101S101E: 3.3V 至 4.8V 单电源供电
- 10 位分辨率，无失码
- 微分非线性误差(DNL): $\pm 1\text{LSB}$
- 积分非线性误差(INL): $\pm 1\text{LSB}$
- 信噪比失真(SNR): 61dB @100 KHz
- 总谐波失真(THD): -78dB @100 KHz
- XC101S101E 采样率: 800 – 1000 KSPS
- SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP 兼容串行接口
- 无流水线周期延迟
- 省电模式
- 单极单通道输入，0 V 至 V_A 范围
- 6 引脚 SOT-23 封装

2.引脚配置




引脚图

引脚		描述
名称	序号	
V_A	1	电源输入也类似于 ADC 的基准电压。
GND	2	模拟输入信号接地。所有模拟和数字信号都以此引脚为基准。
V_{IN}	3	模拟信号输入。信号范围为 0 V 至 V_A 。
SCLK	4	串行时钟输入。该时钟直接控制转换和读出过程。
SDATA	5	串行数据输出。
$\overline{CS}$	6	片选信号，低电平有效。

3.典型连接


XC101S101E 的典型连接电路，请参见下图。电源应来自稳定的供电设备，如 LDO。1 μ F 和 10nF 耦合电容应尽可能靠近 XC101S101E 引脚。始终将 V_A 电源设置为大于或等于最大 V_{IN} 输入信号，以避免最大转换码饱和。

XC101S101E—10 位高精度高速率 3.3V-4.8V 工作电压 800-1000KSPS 模数转换器(ADC)



电路连接图

4.时序图



时序图

在 $\overline{\text{CS}}$ 引脚降低时并提供串行时钟 SCLK 信号, XC101S101E 即可启动一个转换周期, 如图所示。设备在转换过程中输出数据, 数据都是 MSB 格式, 在 3 个前导零后输出 10 位转换后的数据。在 SCLK 的第 14 个下降沿, SDATA 进入三态, 转换周期结束。

$\overline{\text{CS}}$ 在 14 个时钟 SCLK 过后拉高, 直到 SDATA 进入三态后的时间结束, 再次将 $\overline{\text{CS}}$ 拉低即可开始下一次转换。


5.省电模式

XC101S101E 具有自动断电功能。在关闭所有电路之后, 转换器在这种模式下通常只消耗很小的电流。当出现 $\overline{\text{CS}}$ 下降沿时, 设备自动唤醒。然而, 只有当 SCLK 的第三个下降沿出现, 所有的功能块才完全启动。经过 XC101S101E 的 SCLK 的第 14 个下降沿, 设备检测到转换结束, 设备就会又自动断电。如果 $\overline{\text{CS}}$ 在 10 个 SCLK 之前被拉高, XC101S101E 就会中止正在进行的数据转换过程, 转换器将强迫进入断电模式, 并且在接下来的一次转换中没有有效数据。

SCLK 的频率越高, 转换器在固定吞吐率下消耗的功耗就越低, 因为在固定的时间段内转换时间越短, 即转换器在每个转换周期中更多地处于自动断电模式。对于特定的 SCLK 频率, 采样时间($\overline{\text{CS}}$ 下降沿到 SCLK 的第三个下降沿)和转换时间(三个前导零加上 10 个 SCLK 周期)是固定的, 所以较低的吞吐量时(即总的转换周期延长)增加了断电所占的时间比例, 从而使功耗降低。

XC101S101E—10 位高精度高速率 3.3V-4.8V 工作电压 800-1000KSPS 模数转换器(ADC)

6.封装示意图



7.注意事项

1. 拆封的 IC、管装 IC 等必须放在干燥柜内储存，干燥柜内湿度<20% R.H.
2. 存取后都以静电包装防护袋保存元件。
3. 防静电损伤：器件为静电敏感器件，传输、装配、测试过程中应采取充分的防静电措施。
4. 用户在使用前应进行外观检查，电路底部、侧面、四周光亮方可进行焊接。如出现氧化可采去氧化手段对电路进行处理，处理完成电路必须在 12 小时内完成焊接。