

ATA-2031 高压放大器

单通道

最大输出电压 300Vp-p(± 150 Vp)

最大输出电流 120mA

带宽 (-3dB) DC~500kHz

压摆率 $\geq 334\text{V}/\mu\text{s}$



简介

ATA-2031 是一款理想的可放大交直流信号的单通道高压放大器。最大输出 300Vp-p (± 150 Vp) 高压, 可以驱动高压型负载。电压增益数控可调, 一键保存常用设置, 提供了方便简洁的操作选择, 可与主流的信号发生器配套使用, 实现信号的完美放大。

液晶面板显示

操作面板液晶显示, 设备状态及参数动态显示, 交互界面一目了然, 简洁易懂。

输入 Input

输入为 BNC 接口, 输入电阻 50 Ω 、5k Ω 两档可选, 完美匹配高低内阻信号源。

电压增益

电压增益数控 0~50 倍可调, 具体分为粗调 (1step) 和细调 (0.1step) 两种。结合液晶面板增益的显示, 能够快速调整至需要的电压值。

输出 Output

输出为香蕉插座, 最大输出电压 300Vp-p(± 150 Vp), 最大输出电流 120mA。

监测口 Monitor

10mV/V Monitor: 此端口电压为输出端口的 1/100, 监测口为 BNC 接头, 可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。

10V/A Monitor: 监测口电压为输出端口电流的 10 倍, 监测口为 BNC 接头, 可直连示波器进行输出电流的实时监测。

规格参数

型号	ATA-2031
通道数	1
输出形式	单端输出
带宽 (-3dB)	DC~500kHz
最大输出电压	300Vp-p(±150Vp)
最大输出电流	60mA _p (DC~50Hz)
	120mA _p (> 50Hz)
最大输出功率	18W _p
保险丝	2A/250V
电压增益	x0~50(0.1 step/1 step)
负载 R _L 上限	≥2.45kΩ(DC~50Hz)
	≥1.2kΩ(> 50Hz)
输出电阻	50Ω/2.5KΩ
压摆率	≥334V/μs
输入电阻	50Ω/5kΩ
电压监测	10mV/V(±5%@Output,FS)
电流监测	10V/A(±5%@Output,FS)
输入幅度	0~10Vp-pMAX
输出电压误差	≤±3%FS@1kHz
谐波失真 (THD)	≤0.1%@1kHz,100Vp-p
输出电压零点漂移	≤±0.3V
信噪比	≥80dB
输出接口	4mm 香蕉插座
保护	过流保护
信号地	与机壳、电源线地相连

其他

供电电压:	AC220V±10%,50Hz
工作温度:	0°C ~ 45°C
存储温度:	-20°C ~ 50°C
工作湿度:	≤80% RH, 无冷凝
质保:	3 年
尺寸:	366*164*369mm (宽*高*深)

订货信息

型号:	ATA-2031
指标描述:	DC~500kHz (-3dB) 单通道高压放大器
附件:	电源线*1 根, BNC 线*3 根, 红黑输出线*1 套, USB 连接线*1 根, 保险管*1 只, 用户手册、使用指南、产品合格证、校准证书、装箱部件列表各 1 份。
联系我们:	029-88865020



www.aigtek.com