

ATA-7015B 高压放大器

带宽 (-3dB) DC~40kHz

最大输出电压 3kVp-p ($\pm 1.5\text{kVp}$)

最大输出电流 40mA_p

压摆率 $\geq 266\text{V}/\mu\text{s}$

短路保护、过流保护



简介

ATA-7015B 是一款理想的可放大交、直流信号的高压放大器。四象限输出，最大电压 3kVp-p ($\pm 1.5\text{kVp}$)，可稳定地提供正负电压和正负电流用于驱动容性、感性负载。

电压增益

电压增益数控 1 step/10 step 可调。一键保存常用设置，为您提供了方便简洁的操作选择。结合液晶面板增益的显示，能够快速调整至需要的电压值。

动态调整 Response

动态调整，使用刻度为 1 圈的旋转面板电位器，优化各种负载参数的交流响应。

控制

高压输出控制为单独输出开关，配合 BNC 使能接口使用。BNC 短路帽连接，设备为输出打开状态；BNC 短路帽摘下，设备为输出关闭状态同时控制面板显示 UNABLE_OUTPUT_OFF。

输出保护

单次保护输出模式下即使负载击穿输出短路，设备将断开输出，非常适用于容性负载或电流波动较大的应用场景。

应用领域

材料极化 / 介电弹性体 / 等离子体 / 静电偏转 / 电流体打印 / 高压电缆测试 / 电子照相 / 激光调制

规格参数

型号	ATA-7015B
通道数	1
输出形式	单端输出
带宽 (-3dB)	DC~40kHz
最大输出电压	3kVp-p(±1.5kVp)
最大输出电流	20mA(DC~50Hz)
	40mA(>50Hz)
最大输出功率	60Wp
保险丝	4A/250V
电压增益	x0~1000(1 step/10 step)
负载 R_L 上限	≥74.5kΩ(DC~50Hz)
	≥37kΩ(>50Hz)
输出电阻	500Ω
压摆率	≥266V/μs
直流偏置	±1500V(1V step/10V step)
输出电压误差	≤±1%@(DC,1.5kV)
输入电阻	10kΩ
电压监测	1mV/V(±5%@Output,FS)
电流监测	100V/A(±5%@Output,FS)
输入幅度	0~10Vp-pMAX
谐波失真 (THD)	≤1%@1kHz,2.4kVp-p
输出电压零点漂移	≤±1V
输出接口	SHV 射频连接器
程控接口	USB
输出保护	短路保护、过流保护
保护模式	单次保护
信号地	与机壳、电源线地相连

其他

供电电压:	AC110~240V, 50/60Hz
工作温度:	0°C~45°C
存储温度:	-20°C~50°C
工作湿度:	≤80% RH, 无冷凝
质保:	3 年
尺寸:	440*149*535mm (宽*高*深)

订货信息

型号:	ATA-7015B
指标描述:	DC~40kHz (-3dB) 单通道高压放大器
附件:	电源线*1 根, BNC 线*3 根, SHV 转鳄鱼夹高压输出线*1 套, USB 连接线*1 根, 保险管*1 只, 陶瓷无感调批*1 只, 用户手册、使用指南、产品合格证、校准证书、装箱部件列表各 1 份。
联系我们:	029-88865020



www.aigtek.com

联系我们 : 029-88865020